


LOGIC TRAINER + AD-200 BREADBOARD - ENTRENADOR



Descripción:

El entrenador de lógica IDL-400 está diseñado para los principiantes de la lógica para mejorar la comprensión de la teoría lógica básica. El diseño de este es fácil de operar y fácil de entender. Está equipado con varios tipos de puertas lógicas básicas, interruptores lógicos rebotados, indicadores LED, alimentación de CC Suministro con protección contra cortocircuito, generador de impulsos y sin soldadura tablero de circuitos.

Características:

- Contiene 6 tipos de puertas lógicas, es decir, puerta AND X 6, puerta OR X 6, NAND X 6, NOR puerta X 6, OR puerta X 3, puerta NOT X 3. Tensión de entrada de nivel HI > 2,25 V tensión de entrada de nivel LO < 0,8
- Tensión de salida +5 V % 5%: Max. Corriente de salida 1 Amp. Regulación de línea < 50 mV Regulación de carga < 100 mV segundo.
- Tensión de salida - 5 V ?? 5%: Max. Corriente de salida 500 mA Regulación de línea < 25 mV Regulación de carga < 30 mV do.
- Tensión de salida Û 15 V ?? 5%: Max. Corriente de salida 500 mA Regulación de línea < 150 mV Regulación de carga < 150 mV
- Dimensiones: 420 x 360 x 200 mm (L x An x Al)
- Peso: 4,2 Kg
- 3 tipos de intervalo de tiempo, 1 seg, 0,1 seg, 0,01 seg. Tensión de salida + 5V
- Interruptor de lógica rebotada: HI / LO
- 8 bits Indicador LED de salida: Máx. Tensión de entrada ?? 15 V CC
- Libro de experimentos: 1 pce